

## **Unica Platform 12.1 - Notes sur l'édition**



# Table des matières

<b>Chapitre 1. Notes sur l'édition pour la version 12.1.0.0.....</b>	<b>1</b>
Nouvelles fonctions et modifications.....	1
Défauts corrigés.....	1
Problèmes connus.....	1
Limitations connues.....	4

# Chapitre 1. Notes sur l'édition pour la version 12.1.0.0

Le présent document contient des informations sur les nouveautés, les correctifs et les problèmes recensés dans Unica Campaign and Optimize fournies par HCL dans le cadre d'une édition planifiée du logiciel.

## Nouvelles fonctions et modifications dans la version 12.1

Cette section décrit les nouvelles fonctionnalités et les modifications introduites dans la version 12.1 de Unica Platform.

Unica Platform prend désormais en charge JBoss ou Apache Tomcat®

Unica Platform prend désormais en les serveurs d'applications JBoss ou Apache Tomcat®

### Chemins de mises à niveau

1. Chemin de mise à niveau via les programmes d'installation : 11.1 -> 12.1 et 12.0 -> 12.1.
2. Les clients disposant de la version 11.0 ou d'une version antérieure doivent utiliser une mise à niveau rapide vers la version 12.1, ou d'abord effectuer une mise à niveau vers la version 11.1.

### Renommage des produits Unica

La génération de rapports BIRT est désormais appelée Unica Insights.

Unica Asset Picker est désormais appelé Unica Content Integration.

### Nouvelle application Unica

Unica Platform abrite désormais la configuration des nouvelles applications Unica Journey et Unica Deliver

## Défauts corrigés

Cette section décrit les défauts corrigés dans la version 12.1 de Unica Platform.

ID incident	Description
HMA-305850	La création automatique d'une source de données échoue pour UnicaPlatformDS -Linux/AIX
HMA-307443	Impossible d'installer uniquement le composant Unica Insights
HMA-308051	L'installation de Content Integration dans une configuration distribuée a échoué et renvoyé une erreur.

## Problèmes connus

Cette section décrit les problèmes connus dans la version 12.1 de Unica Platform.

Incidents	Description
HMA-287926	<p>Le programme d'installation envisage des liens logiciels (symboliques) lors du calcul de l'espace disque disponible.</p> <p>Dans le cas contraire, un lien (symbolique) logiciel est créé dans le dossier d'installation et le programme d'installation peut signaler qu'il n'y a pas suffisamment d'espace.</p> <p>Solution : Supprimez le lien logiciel et exécutez à nouveau le programme d'installation. Vous pouvez recréer le lien conditionnel après l'installation.</p>
HMA-313650	<p>Les diagrammes planifiés Platform ne sont pas exécutés après la mise à niveau.</p> <p>Mettez à jour les travaux du planificateur à l'aide de quartzjobtool. Cette étape est obligatoire. Si cet outil de mise à niveau n'est pas exécuté, aucun travail du planificateur existant ne pourra démarrer. L'outil quartzjobtool se trouve dans le répertoire <code>tools\bin</code> de l'emplacement d'installation d'Unica Platform. Exécutez cet utilitaire à partir du répertoire <code>tools\bin</code>.</p> <p>Exemple de commande (Windows) : <code>quartzjobtool.bat</code></p> <p>Exemple de commande (Unix) : <code>./quartzjobtool.sh</code></p>
HMA-312527	<p>Une erreur se produit lors de la mise à niveau sur place de la version 11.1 à la version 12.1 avec le programme d'installation. Il peut être ignoré.</p>
HMA-312525	<p>Le nom du nœud racine de configuration n'est pas mis à jour lors de la mise à niveau de la version 11.1 vers la version 12.1.</p> <p>Solution palliative</p> <p>Il peut être résolu en exécutant la requête suivante sur la base de données Unica Platform :</p>
	<pre>UPDATE USM_CONFIGURATION set DISPLAY_NAME = 'HCL Unica' WHERE INTERNAL_ NAME='Affinium';</pre>
HMA-304803	<p>Le mode de connexion en lecture seule n'est pas applicable une fois la connexion établie." Aucun impact côté application. Vous pouvez les ignorer.</p>
HMA-285272	<p>Lorsqu'un utilisateur tente d'afficher les détails de la licence, s'il n'y a pas de connectivité avec le serveur de licences, la page affiche un message "erreur système interne" au lieu d'un message détaillé.</p>
HMA-312350	<p>Lorsqu'un utilisateur entre des URL ou des données d'identification non valides ou que certaines informations sont manquantes, la page d'enregistrement de la licence affiche le message "erreur système interne" au lieu d'un message détaillé. L'utilisateur doit rouvrir la page et réessayer de saisir URL et les données d'identification.</p>
HMA-312224	<p>Après la mise à niveau à partir de la version 12.0, les nœuds BIRT restent dans le paramètre Configuration. Il doit être ignoré.</p>

HMA-306114	<p>Une barre de menus Unica déformée s'affiche dans IE, lorsque le navigateur n'est pas agrandi, et la barre de menus Paramètres affiche plus d'éléments que la fenêtre du navigateur ne peut en contenir.</p> <p>Solution : Pour afficher correctement la barre de menus, déplacez la souris sur le menu Aide dans la partie supérieure ou sur l'enveloppe de notification.</p>
HMA-244862	Contrôle de fil d'exécution d'interrogation du client requis.
HMA-276643	Utilisateurs internes incapables de se connecter quand le serveur LDAP est indisponible dans Unica Platform.
HMA-75443	JMAT : Le programme de désinstallation sans option s'exécute en mode silencieux lorsque le produit est installé en mode console sous Windows.
HMA-186137	Echec intermittent de la synchronisation LDAP. La synchronisation ne fonctionne pas tant que le serveur n'a pas été redémarré.
HMA-267374	Platform : Impossible de revenir à la taille originale du portlet.
HMA-222131	Problèmes de synchronisation des rôles utilisateur OD lorsque la journalisation d'événements d'audit est activée.
HMA-268210	Utilisabilité – Titre manquant dans l'attribut SAML NVP pour l'utilisateur
HMA-287668	<p>Dans Jboss, l'avertissement suivant est journalisé dans la console Jboss : Avertissement : "Failed to define class com.sun.jersey.api.json.JSONWithPadding in Module "deployment.Campaign.war:main"</p> <p>Il peut être ignoré.</p>
HMA-295542	Lors de l'édition de rôles et de droits, lorsque l'utilisateur clique plus d'une fois sur le bouton d'enregistrement, la session est interrompue et le message suivant s'affiche : "Le traitement de votre demande a abouti, mais le serveur ne peut pas envoyer un message de réussite, car vous avez envoyé les données plusieurs fois".
HMA-305244	<p>Jobss : obtention de l'erreur TimedOut lors du déploiement du fichier war Platform.</p> <p>Ce problème peut être résolu en définissant le paramètre Java suivant : -Djboss.as.management.blocking.timeout=3600</p>
HMA-300725	<p>Pour MariaDB avec configuration WAS, l'erreur suivante est un problème connu. Elle peut être ignorée, étant donné que dans le client MariaDB JDBC, la classe <code>MariaDbConnection</code> ne prend pas en charge l'implémentation de l'API <code>setTypeMap()</code> de l'interface de connexion JDBC.</p> <pre>J2CA0081E: Method cleanup failed while trying to execute method cleanup on ManagedConnection WSRdbManagedConnectionImpl@425c7a23 from resource Unica- PlatformDS. Caught exception: com.ibm.ws.exception.WsException: DSRA0080E: An exception was received by the Data Store Adapter. See original exception mes- sage: Not yet supported. with SQL State : null SQL Code : 0</pre>

## Limitations connues

Cette section décrit les limitations connues dans la version 12.1 de Unica Platform.

Incidents	Description
<p>Les messages de notification pour la consommation de licence ne sont pas localisés. HMA-312486</p>	<p>Les notifications relatives à la consommation de licence, au découvert et à l'expiration de terme sont envoyées en anglais uniquement</p>
<p>Limitations lors de la synchronisation automatique des utilisateurs externes</p>	<p>Si Unica est configuré pour s'intégrer à un serveur Windows Active Directory ou LDAP, les utilisateurs et les groupes sont automatiquement synchronisés à intervalles prédéfinis. Cette synchronisation automatique possède des fonctionnalités limitées.</p> <p>La synchronisation automatique ne met à jour que les attributs utilisateur. Les modifications d'appartenance au groupe telles que l'ajout, la suppression ou la modification des membres d'un groupe nécessitant la supervision de l'administrateur, leur importation est limitée au processus de synchronisation manuelle par défaut.</p> <p>Vous pouvez forcer une synchronisation intégrale de tous les utilisateurs et les groupes en utilisant la fonction <b>Synchroniser</b> dans la zone Utilisateurs d'Unica. Aucune configuration supplémentaire n'est requise.</p> <p>Toutefois, vous pouvez également utiliser une propriété de configuration masquée pour inclure les modifications d'appartenance à un groupe dans le processus de synchronisation automatique. Pour plus de détails, contactez Services.</p>
<p>Les administrateurs peuvent éditer leurs propres droits DEF 184911</p>	<p>Les utilisateurs possédant le rôle Unica Platform <b>AdminRole</b>, tels que l'utilisateur asm_admin, peuvent ajouter le rôle <b>PlatformAdminRole</b> à leurs propres comptes afin d'augmenter leurs accès entre les partitions. Autoriser les utilisateurs disposant de droits d'administration à éditer leurs propres droits constitue un problème d'autorisation.</p>